



## Accessori Accessories



| LC 6500 DDC                                                                                   |                                         |                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Motore<br>Engine                                                                              |                                         | Generatore<br>Generator                       |                               |
| Potenza<br>Power ( HP / 3600 r.p.m. )                                                         | 13                                      | Carica batteria<br>Charging battery voltage   | 12 V                          |
| Avviamento<br>Start system                                                                    | manuale<br>elettrico<br>recoil electric | Amperaggio<br>Current                         | 8,3 A                         |
| Cilindrata<br>Displacement                                                                    | 389 cc                                  | Frequenza<br>Frequency                        | 50 Hz.                        |
| Tipo carburante<br>Fuel                                                                       | benzina<br>gasoline                     | Tensione<br>Voltage                           | 230 Volt                      |
| Capacità serbatoio<br>Tank capacity                                                           | 25 lt                                   | Potenza uso continuo<br>Continuous duty power | 5 kW                          |
| Rumorosità<br>Noise ≤7m dB(A)                                                                 | 76                                      | Potenza max<br>Max. power                     | 5,5 kW                        |
| Servizio continuo orario<br>Continuous duty running time                                      | 9 h                                     | Dimensioni<br>Dimensions                      | L = 680<br>P = 540<br>H = 540 |
| Monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi<br>Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke |                                         | Peso<br>Weight                                | 90 Kg                         |

## Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 3 prese monofasi e con caricabatteria 12 volt.

## Gasoline engine generator

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 3 single phase plugs and 12 volt battery-charger.